



GE Interlogix

RESIDENTIAL PRODUCTS

ARITECH

## Draadloze 868 MHz componenten voor de CS 175/275/575



- Gegarandeerde verbinding d.m.v. dubbelantenne technologie
- Eenvoudig en snel te installeren
- Eenvoudig in onderhoud
- Zeer lange batterij levensduur
- Standaard verkrijgbaar 3V lithium batterijen
- Zelf learn-mode™ technologie
- Bewaakte transmissie
- Detecteert radio-interferentie
- Conform de norm EN50131-5-3

NCP gecertificeerd

### **Draadloze uitbreidingen**

De hoogwaardige draadloze ontvangers, welke voorzien zijn van dubbelantenne technologie om blijvende ontvangst te kunnen garanderen, zijn bij uitstek geschikt voor de uitbreiding van de CS 175, CS 275 en CS 575 serie Comfort Security systemen.

Afhankelijk van het type controlepaneel kunnen draadloos 8, 16 of 48 detectors ontvangen worden, die individueel geïdentificeerd en bewaakt worden.

De ontvangers kunnen zowel in de behuizing van het controlepaneel als in een eigen behuizing worden gemonteerd.

### **Zelf learn-mode™ technologie**

De gepatenteerde Learn-Mode™ technologie garandeert dat het systeem zeer eenvoudig te installeren is.

Iedere zender heeft vanaf de fabriek een unieke eigen identificatiecode. Deze toepassing zorgt voor een besparing van de installatietijd en dat programmeringsfouten uitgesloten zijn.

Zodra de detector geïnstalleerd is, wordt de identificatiecode in het geheugen van het controlepaneel opgeslagen.

Op deze wijze is een aparte programmering van de detector overbodig.

### **Bewaking**

Per zender wordt om de 15 minuten een signaal naar de ontvanger gestuurd, om aan te geven dat deze correct werkt.

Tevens is iedere detector uitgerust met een systeem welke sabotagepogingen onmiddellijk rapporteert.

### **Lange batterij levensduur**

De standaard 3V lithium batterijen bezorgen de detector, onder normale omstandigheden, een gegarandeerde werking van meer dan 3 jaar.

Vervanging is eenvoudig en wordt door de continue bewaking vroegtijdig gemeld.

### **Draadloze detectors**

#### Passief Infrarood

De draadloze detector RF425W8, welke gebaseerd is op de succesrijke EV 400P serie, biedt dezelfde functies en betrouwbaarheid als zijn bedrade tegenhanger.

Zo maakt deze detector gebruik de ASIC met "4D"-signaalverwerking en het dubbele spiegelgordijn detectieveld dat een optimale detectie garandeert, zonder nodeloze alarmmeldingen.

### Universele zender, magneetcontact

De RF300W8 is een universele zender welke is voorzien van een magneetcontact, geschikt voor de beveiliging van deuren, ramen, kasten enz. Tevens is de zender voorzien van een separate ingang voor het aansluiten van een externe melding en werkt op deze wijze als draadloze interface.

### Optische rookmelder

De draadloze rookmelder RF572SW8 vergroot aanmerkelijk de persoonlijke veiligheid van de gebruikers.

Dit op een zeer eenvoudige wijze, en zonder risico van nodeloze alarmen.

De optische rookmelder is voorzien van een unieke uitwisselbare rookkamer welke middels een speciaal "Clean Me" signaal vroegtijdig aangeeft of onderhoud noodzakelijk is.



868 MHz



GE Interlogix

RESIDENTIAL PRODUCTS

**ARITECH**

*Draadloze 868 MHz componenten  
voor de CS 175/275/575*

→ **Technische gegevens**

	<b>RX8W8/RX16W8</b>	<b>RF425W8</b>	<b>RF300W8</b>	<b>RF572SW*</b>
Batterij	nvt	1x 3V lithium	1x 3V lithium	1x 3V lithium gemiddelde
Levensduur	nvt	3 jaar	3 jaar	3 jaar
Draag golf frequentie	868Mhz	868Mhz	868Mhz	868Mhz
Gemiddeld bereik (open lucht)	nvt	300 m	300 m	300 m
Afmetingen in mm (L x B x D)	120 x 80	120 x 70 x 50	26 x 35 x 82	140 x 65

→ **NCP nummer**

RX8W8	IMI00201
RX16W8	IMI00202-UB
RF425W8	IMI00203-P
RF300W8	IMI00217-C

→ **Bestelnummers**

RX8W8-PCB	Ontvanger 8 zones t.b.v. draadloze detectors
RX16W8CA-PCB	Ontvanger 16 zones t.b.v. draadloze detectors
RXWEH00	ABS behuizing t.b.v. 8 of 16 zone ontvanger
RF300W8	Draadloos magneetcontact of universele zender
RF425W8	Draadloze PIR spiegeldetector 9 gordijndetectievelden 16 mtr
RF572SW8	Draadloze optische rookmelder met diagnose en verwisselbaar optisch element

**RF System 686 MHz**

DL123A	Duracell DL123A voor RF425I4, RF572SI4 & RF300W8
--------	--

**GE Interlogix Nederland**

Postbus 10350  
6000 GJ Weert  
Tel. (0495) 579579  
Fax (0495) 579500

**GE Interlogix Capelle a/d IJssel**

Rivium Oostlaan 43  
2909 LL Capelle a/d IJssel  
Tel. (010) 4472155  
Fax (010) 4472063

**GE Interlogix Belgium**

Excelsiorlaan 45  
B-1930 Zaventem  
Tel. 02-715 89 30  
Fax 02-725 20 81

**GE Interlogix EMEA**

Headquarters  
Excelsiorlaan 28  
B-1930 Zaventem  
Tel. 02-725 11 20  
Fax 02-721 40 47

**Verkoopkantoren** : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LF868MHz 01NL Rev.2 1002/NL

**CE** Technische wijzigingen voorbehouden.  
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.