



GE Interlogix

ACCESS CONTROL PRODUCTS

ARITECH

ACP 100 Programmeerfaciliteiten Handterminal



- Voor het programmeren van een stand-alone lezer of controller
- Duidelijke informatie via LCD-scherm
- Voor tijdelijke of permanente verbinding
- Modulaire stekkerverbinding t.b.v. controller of stand-alone lezer
- Geïntegreerde printeruitgang
- Eenvoudige programmering
- Wachtwoord noodzakelijk om te kunnen programmeren
- Laatste gebeurtenis op het LCD-scherm

De handterminal van de ACP 111 kan worden aangesloten op de Aritech controller via de modulaire stekker-verbinding. Programmeren van het toegangscontrole systeem geschiedt door middel van het ingebouwde toetsenbord. Faciliteiten welke geprogrammeerd kunnen worden zijn :

- Kalender
- Tijdschema's
- Kaarten en codes
- Lezertechnologie
- Specifieke deurinstellingen
- Systeemklok
- Zomer- en wintertijd
- Wachtwoord
- Systeemcode

Het LCD-scherm geeft de gebruiker duidelijke informatie over de status van de geprogrammeerde opties. Programmeren vindt plaats via een menu waarin duidelijke vragen worden gesteld om het systeem te configureren.

Als de controller in een gebied wordt gemonteerd waar het wat lastiger is om regelmatig de handterminal aan te sluiten, kan een remote programmeerinterface, de ACP 112 worden gebruikt. Deze interface kan op een maximumafstand van 500 meter van de controller worden geïnstalleerd en heeft een aansluitmogelijkheid voor de handterminal.

De handterminal bevat geen geheugen of informatie over de programmering van de controller. Alle informatie wordt opgeslagen in de controller zelf.

De ACP 111 heeft een parallelle printeraansluiting. De printer kan zowel tijdelijk, als permanent worden aangesloten en de gebruiker kan een periode specificeren waarover bepaalde gebeurtenissen geprint dienen te worden.

Het programmeren gaat als volgt :

1. Wachtwoord invoeren.
2. Juiste optie selecteren.
3. Informatie invoeren.
4. Programmeermodus afsluiten.

Wanneer de handterminal permanent is aangesloten, zal de laatste gebeurtenis op het LCD-scherm worden getoond.



ACP Series



GE Interlogix

ACCESS CONTROL PRODUCTS

ARITECH

ACP 100
Programmeerfaciliteiten Handterminal

→ **Technische gegevens**

	ACP 111	ACP 112
Aansluitspanning	12 of 24 V dc (van de controller)	12 of 24 V dc (van de controller)
Stroomverbruik	45 mA @ 12 V dc 40 mA @ 24 V dc	45 mA @ 12 V dc 40 mA @ 24 V dc
Bedrijfstemperatuur	+10 tot +50 °C (bij gebruik binnen)	+10 tot +50 °C (bij gebruik binnen)
Afmetingen	147 x 91 x 29 mm	70 x 52 x 25 mm
Gewicht	200 g	125 g
Communicatie	Current loop 20 mA (met controller)	Current loop 20 mA (met handterminal)

→ **Bestelnummers**

ACP 111	Handterminal
ACP 112	Interface voor het op afstand programmeren van de controller

GE Interlogix Nederland

Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax (0495) 579500

GE Interlogix Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

GE Interlogix Belgium

Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715 89 30
Fax 02-725 20 81

GE Interlogix EMEA

Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725 11 20
Fax 02-721 40 47

Verkoopkantoren : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFACP100 01 Rev.1 1002/NL

CE Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.